

ZC100 Kart Yazıcı

'her yere uyan' tasarımda Yeni Nesil sadelik ve güvenlik

İster tek taraflı personel kimlik kartları, isterse de üye ve etkinlik konuk kartları basmanız gereksin, kart baskısı işinizin çok önemli bir yönüdür. Konuşlandırma esnekliği ve kart baskı çözümlerinizin baskısı ve yönetimi için gereken zamanın; marka imajınızdan personel verimliliği, genel operasyonel verimlilik ve işletme maliyetine, işiniz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Şimdi, hepsinin üstesinden gelmek üzere tasarlanmış yeni bir kart yazıcı var — ZC100. Çığır açan basitlikte kullanım ve her yere sığan incecek tasarımın yanı sıra, ZC100'ün daha kolay entegrasyonu, kullanımı ve yönetimi için ilave özelliklerle dolu bir araç kutusu elde edersiniz.



Yenilikçi Sadelik için Zarif Tasarım

Dertsiz Tak-Çalıştır Konuşlandırma

ZC100, kutudan çıktığı anda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Zaman alıcı ve karmaşık kurulum yok — fişe takın ve yazıcınız elinize geçer geçmez avantajlarından yararlanın.

Yeni bir Akıllı Kart Besleyici, Farklı Kart Kalınlıklarına Anında Uyum Sağlar

Kart besleyici, her kartın kalınlığına anında uyum sağlar — farklı kartlar için ayarlama yapmaya son.

Kullanımı En Kolay LED'ler

Denenmiş kullanımı kolay simgelerimizle, kullanıcılarınızın ZC100'ün durumunu görmeleri için hızlı bir bakış yeterlidir.

Grafik Kullanıcı Arayüzüne Sahip Yenilikçi ve Yeni Sürücü

Yeni tasarlanmış sürücünün kullanımı kolay arayüzü, kart basmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayarlar, tek tıklama ile kolayca erişilebilecekleri sekmeler halinde mantıksal bir şekilde gruplandırılmıştır. Kartın bir görseli, kartınızın nasıl görüldüğünü ve ayar değişikliklerinin kart tasarımını nasıl etkilediğini anında görmenize olanak tanır — bu da test kartlarını tekrar tekrar yazdırmak için gereken süreyi ve maliyeti ortadan kaldırır.

Çığır Açan Yeni Bölme Tasarımı

Tamamen yeniden tasarlanmış bölme sayesinde, kart yükleme ve boşaltma her zamankinden daha kolaydır. 'Vahşi batı bar kapısı' tarzı iki kanatlı çıkış kapaklarını açmaya gerek yoktur — tek bir kartı veya tüm kart destesini doğrudan alabilirsiniz. Giriş ve çıkış bölmeleri aynı kapasiteye sahip olduğundan bölmelerin daha seyrek doldurulup boşaltılması gerekir.

Olağanüstü Kolay Ribbon Değiştirme

Bir ribbonu değiştirmek hiç bu kadar kolay ve basit olmamıştı — hiçbir talimata gerek yok. Yeni tasarlanmış ribbon kapağı mandalını tek harekette kilitli durumdan çıkarıp açabilirsiniz. Benzersiz kapı kolu tarzı tutma yeri sayesinde ribbonu nasıl çıkaracağınız veya takacağınız nettir. Ve dahili smartchips sayesinde, ribbonu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz.

ZC100 ile kart baskıda Yeni Nesile geçin

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zc100 adresini ziyaret edin

Zahmetsiz Elle Kart Besleme

Bir kartı elle beslemek karmaşık olabilir - bunu, elle besleme işlemi sırasında kullanıcıyı, bankamatiklerin işlem sırasında kullanıcıyı yönlendirdiği gibi yönlendiren bir ışık yoluyla basitleştirdik.

Sizin Dilinizi Konuşuyoruz

İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Arapça dillerini içeren çok sayıda dil için sürücü desteği ile personeliniz ZC100 ile ana dillerinde iletişim kurabilir.

Çığır Açan 'Her Yere Uyan' Tasarım

Her Yere Uyan Şık Görünüm

ZC100, kurumsal amaçlı olarak üretilmiş olmasına rağmen, perakende mağazalarından hastane kabul masasına, müşteriye dönük alanlara uyum sağlamak için gereken tüketici tarzı şık görünüme sahiptir.

Baskıya İhtiyaç Duyduğunuz Her Yere Sığacak Boyuttadır

Nerede kart vereceğinizi yazıcınız belirlememelidir — yazıcının kart baskısının gerektiği her yere sığabilmesi gerekir. ZC100, bu yazıcı sınıfındaki minimum taban alanından en ince profil ve düşük yüksekliğe, kasanın veya bir rafın altı da dahil olmak üzere, olabilecek en fazla yere sığacak şekilde tasarlanmıştır.

İhtiyacınız Olan Tüm Bağlantı Opsiyonları

Bağımsız bir baskı istasyonu oluşturmak için dahili USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. Ya da, kart baskısına ihtiyaç duyan herkese anında erişim vererek yazıcı kullanımını maksimuma çıkarmak için opsiyonel Ethernet veya Wi-Fi ekleyin. Ve Wi-Fi ile konuşlandırma esnekliğini arttırın — böylece yazıcılarınıza ağ kablosu çekme süresi ve maliyeti de ortadan kalkar.

Yazıcı Kapak Kilidi

Yazıcı kapak kilidi kartların çalınmasını önler ve kamuya açık alanlardaki kurulumlar için gereken güvenliği sağlar.

Gelişmiş Güvenlik

Yazıcı ve Ana Cihaz Kimlik Doğrulaması

Gelişmiş güvenlik özellikleri, yetkisiz uygulama veya cihazlardan baskıyı önlemek için yazıcıdan ana cihaza kimlik doğrulamasına olanak tanır.

AES Veri Şifreleme

Devlet sınıfı şifreleme, baskı sırasında hesap numaraları gibi en hassas verileri korur.

Hızlı ve Esnek Baskı

Hızlı Tek Taraflı Renkli ve Monokrom Baskı

Zaten iyi olan bir cihazı aldık ve daha iyi hale getirdik. ZC100, öncülü Zebra ZXP Series 1 kart yazıcılara göre monokrom baskıda %15 ve renkli baskıda %30 daha hızlıdır.

Temel Kodlama Seçenekleri

İster personel yaka kartları, kimlik kartları, sezon geçiş kartları ve üye kartları ya da kredi kartı ve banka kartları basıyor olun, istediğiniz kodlama seçeneğini belirleyebilirsiniz. Kart baskısı sırasında 'geçir ve devam et' manyetik şerit ekleyin.

Doğru Destek ile Değer Katın

Yatırımınızı Zebra'nın Üstün Destek Hizmetleriyle Koruyun

İhtiyacınız olan destek seviyesi ne olursa olsun, işinize tam uygun bir Zebra destek hizmeti vardır. Zebra OneCare ile, yazıcınıza ne olursa olsun, kapsama altındadır. Yalnızca teknik desteğe erişime ihtiyaç duyuyorsanız, Zebra Teknik Yazılımı ve Desteğini (TSS) seçin. Yerel ve uzak ZC100 yazıcılarda yüzlerce ayarın kurulması ve yapılandırılmasında yardım istiyorsanız, Kurulum ve Yapılandırma Yardımı (ICA) Select programımız ihtiyacınız olan desteği sağlar.

Özellikler

Standart Özellikler

300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
• 2 GB flaş bellek
• Görüntü Boyutu: 1006 x 640 piksel
• Otomatik ribbon kalibrasyonu
• USB 2.0 bağlantısı
• 100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölmesi (0,762mm)
• 100 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0,762mm)
• LED çerçeveli elle kart besleme özelliği
• 3 adet Üç renkli yazıcı durum göstergesi ışığı
• Kensington™ güvenlik kilidi yuvası
• Yazıcı ana cihaz kimlik doğrulaması ve veri şifreleme
• Online yazıcı yardımı ve belge erişimi için Print Touch NFC etiketi ve Hızlı Yardım QR kodu
• Üç yıl süreli sınırlı yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

Yazıcı Özellikleri

	<ul style="list-style-type: none">• Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskı yöntemi• Tam renkli veya monokrom baskı• Tek taraflı baskı• Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.
YMCKO:	Tek taraflı 150 cph
Monokrom:	Tek taraflı 700 cph

Medya Özellikleri

	Sarf Malzemesi Özellikleri: NOT: ZC100 yazıcı sadece Zebra orijinal ribbonlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ribbonlar yüklemesi kolay bir kartuş içindedir.
Ribbon Tanımı	Kartuş Resim Sayısı
YMCKO*	200
1/2 YMCKO*	400
Siyah Monokrom*	2000
Siyah Monokrom	1500
Beyaz monokrom*	1500
Beyaz Monokrom	1500
Kırmızı Monokrom	1500
Mavi Monokrom	1500
Altın Sarısı Monokrom	1500
Gümüş Monokrom	1500
	*Zebra akıllı teknolojisi ribbonu otomatik olarak algılayıp, onaylar
	• Her ribbonda temizleme rulosu bulunur
	• İki temizleme seti opsiyonu vardır: İki (2) veya beş (5) izopropil alkol temizleme kartı (1.000 resim/kart) arasından seçim yapabilirsiniz
	Kart Uyumluluğu: NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	59°F ila 95°F/15°C ila 35°C
Çalışma Nem Oranı	%20 ile %80 arası, yoğunlaşmaz
Medya Depolama	— Sıcaklık: 41° F ile 77° F / 5°C ile 25 °C arası — Nem Oranı: %35 ile %65 arası, yoğunlaşmaz
Elektrik	• Otomatik anahtarlama, tek fazlı AC güç kaynağı • Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS • Frekans aralığı: 47-63 Hz • FCC Sınıf A

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	10,2 in. Y x 6,2 in. G x 15,1 in. D 258 mm G x 157 mm Y x 383 mm D
Ağırlık	8,6 lbs (3,9 kg)

İletişim ve Arayüz Özellikleri

USB 2.0	Standart
Dahili 10/100 Ethernet bağlantısı	Opsiyonel
802.11ac	Opsiyonel

Şifreleme Seçenekleri ve Özellikleri

• Manyetik şerit kodlayıcı — ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış, 1, 2 ve 3 izli, yüksek ve düşük koersivite, düşey şerit, sadece 0.762mm kart kalınlığı) *Sahada terfi edilebilen opsiyonlar
--

Yazıcı Sürücüleri

Microsoft Windows Onaylı	Windows Server 2008 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 bit ve 64 bit) Windows 8 ve Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit uyumlu) Windows Server 2012 (64 bit) Windows 10 (32 bit ve 64 bit) Windows Server 2016 Windows sürücüleri aşağıdakileri içerir: • Operatör için renk kodlu yazıcı durum göstergeleri • Görüntü önizlemeli özel ribbon panelleri için siyah panel çıkarma ve kontroller • Görüntü kalitesi ve yazıcı ayarları değiştirmeye operatör erişimini kısıtlamak için yapılandırma yardımcı programı • Gelişmiş yazıcı yapılandırması, güvenlik ayarları ve diyagnostik özellikleri
Linux	Ubuntu 16..X (64 Bit)
Apple	MAC OS X 10.13.X (64 bit)
	Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen www.zebra.com adresini ziyaret edin
	Kilitlenebilir muhafaza (sahada terfi edilebilen opsiyon)

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende/Konaklama-Ağırlama

- Üye kartları
- Etkinlik ve sezon geçiş kartları
- Konuk ve yolcu kartları
- Gıda güvenliği etiketleri

Kimlik

- Personel yaka kartları
- Ziyaretçi yaka kartları
- K-12 kimlik ve tesis erişimi

Medya Özellikleri

	<p>performansı için Orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kart kalınlığı: 10-40 mil (0,254 -1,016 mm)*• Kart Boyutu: CR80 ISO 7810 ID-1 formatı, CR79*• Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC• Arkası yapışkanlı ve arkasına yazılabilir kartlar <p>*Not: Spot renkli veya monokrom baskı sadece >20 mil (0,508 mm) kalınlıktaki kartlar ve CR79 kartlarda önerilir.</p>
--	---